

# Logikbasierte Systeme der KI; Wissensverarbeitung

## Prädikatenlogik, SMT-Solver

Prof. Dr. M. Schmidt-Schauß

SoSe 2024

Stand der Folien: 28. Mai 2024

## SMT = SAT mit extra Theorien

Erweiterung der Aussagenlogik mit quantorenfreien Formeln.  
Satisfiability Modulo Theories (SMT).

Idee: Aussagenlogische Formeln Ausdrücke mit Formeln zu reellen Zahlen, Integer, Listen, Array, Bitvektoren usw.

Schlüsse: sollen aus den Eingaben gezogen werden können.

Test: (Un)Erfüllbarkeit von (speziellen) Formeln

SMT Solver: Es gibt Implementierungen: zB Z3 and CVC4, ...

## SMT Beispiele

Theorie: Ganze Zahlen mit  $=, <, >, \leq, \geq$  Operatoren;  $+, -, *$  und evtl. weitere  
Keine Quantoren,  
keine (nicht-interpretierten) Funktionssymbole

### Beispielformel:

$$a < b \wedge b < c \wedge c * c < d \wedge a = c - 1$$

Frage: Erfüllbar oder unerfüllbar?

1):  $a + 2 \leq c$  gilt wegen  $a < b \wedge b < c$

2): Das widerspricht  $a = c - 1$

Also: Eingabeformel unerfüllbar

## SMT Beispiele: Theorie: Ganze Zahlen

Allgemeinere Beispielformel:

$$\begin{array}{ll} (A \vee \neg B) & \vee a < b \vee b \neq c \\ \wedge (\neg A) & \vee d < c * c + a \\ \wedge (B) & \vee a = c - 1 \end{array}$$

aussagenlogisch || Formelanteil zu ganzen Zahlen

Fragen: Bedeutung der Formeln / Semantik?  
Welche syntaktischen / semantischen Beschränkungen?  
Wie erweitert man den DPLL-Algorithmus?

## SMT Allgemein

## Formelformat

Klausel:  $F \vee G$  $F$  Aussagenlogische Klausel $G$ : Theorie-Formel Z.B.Konjunktion von (Un-)Gleichungen über  $\mathbb{Z}$ 

Formel: Konjunktion von Klauseln

Deduktions-Algorithmen spezifisch für Theorien:

- Entscheidungsverfahren für Konjunktionen von Theorie-Klauseln
- oder: Herleitung von einfachen Formeln aus einer gegebenen Konjunktion von Literalen.

## SMT-Beispiel.

Theorie = nicht-interpretierte Funktionssymbole

$$\Phi = \underbrace{\{g(a) = c\}}_A \wedge \underbrace{(f(g(a)) \neq f(c) \vee g(a) = d)}_{\neg B} \wedge \underbrace{c \neq d}_{\neg D}$$

Vorgehen: SAT -Solver und Theorie-Solver abwechselnd.

1. SAT:  $A, \neg B \vee C, \neg D$  hat Modell  $A, C, \neg D$
2. Theorie-Solver:  $\{A, C, \neg D\}$  ist widersprüchlich!
3. SAT:  $A, \neg B \vee C, \neg D, \neg A \vee \neg C \vee D$  hat als Modell  $A, \neg B, \neg C, \neg D$ .
4. Theorie-Solver:  $A, \neg B$  ist bereits widersprüchlich!
5. SAT:  $A, \neg B \vee C, \neg D, \neg A \vee \neg C \vee D, \neg A \vee B$  ist widersprüchlich
6.  $\implies$  Eingabe-Formel ist widersprüchlich

Erfolg!:

$$g(a) = c \wedge (f(g(a)) \neq f(c) \vee g(a) = d) \text{ impliziert } c = d$$